

**Przypisywanie pilota do nowej żarówki MiLight:**

1. Upewnij się że żarówka została wkręcona i po podłączeniu zasilania zapala się.
2. Odłącz zasilanie żarówki.
3. Podłącz zasilanie żarówki i niezwłocznie dotknij klawisz załączania (I) jednej z czterech grup na pilocie lub odpowiednim panelu w aplikacji MiLight.
4. Jeśli przypisanie było poprawne, żarówka mignie 3-krotnie. W przeciwnym wypadku należy upewnić się czy żarówka nie została już przypisana do jednej z czterech grup.

**Wypisywanie pilota z żarówki MiLight:**

1. Odłącz zasilanie żarówki.
2. Podłącz zasilanie żarówki i niezwłocznie przytrzymaj klawisz gaszenia (O) jednej z czterech grup na pilocie lub odpowiednim panelu w aplikacji MiLight.
3. Jeśli wypisanie było poprawne, żarówka mignie 9-krotnie.

**Konfiguracja mostka Wi-Fi:**

1. Podłącz zasilanie do Mostka Wi-Fi za pomocą dołączonego kabla USB.
2. Pobierz aplikację MiLight ze sklepu Google Play lub App Store.
3. W ustawieniach telefonu wybierz i połącz się z siecią Wi-Fi MiLight.
4. Przejdź do aplikacji i wybierz widoczne urządzenie.
5. Na kolejnym kroku mamy do dyspozycji 6 pilotów, po wybraniu właściwego możemy przystąpić do procedury przypisywania pilota do nowe żarówki, opisanej powyżej.
6. W celu przypisania Mostka Wi-Fi do sieci domowej przechodzimy do głównego menu aplikacji, wybieramy zakładkę „configuration” i postępujemy zgodnie z instrukcjami.

**Dodatkowe informacje:**

- W celu sterowania wszystkimi żarówkami równocześnie należy uprzednio wcisnąć główny klawisz załączania na pilocie.
- Aktywacja trybu pracy białego światła odbywa się po przez dłuższe przytrzymanie głównego klawisza załączania (I) lub klawisza załączania (I) właściwej grupy.
- Tryb nocny aktywujemy po przez dłuższe przytrzymanie głównego klawisza gaszenia (O) lub klawisza gaszenia (O) właściwej grupy.
- Każdy element systemu MiLight może być sterowany z wielu nadajników w różnej konfiguracji.
- Aby Mostek Wi-Fi został wykryty przez aplikację należy jednokrotnie wcisnąć przycisk RST
- Dłuższe przytrzymanie klawisza reset w Mostku Wi-Fi przywróci ustawienia fabryczne.

**UWAGA!! Do jednej strefy możemy podłączyć kilka źródeł światła. Podczas dodawania kolejnych żarówek należy postępować tak samo jak przy pierwszej żarówce. Takie zastosowanie spowoduje że wszystkie żarówki podłączone do danej strefy będą emitować takie samo światło.**